# Laia myTeam Sharer P/N: MTS-100SY

Laia myTeam Sharer está diseñado para facilitar tus videoconferencias y presentaciones. Te permite conectar sin cables y con un solo clic varios dispositivos a tu ordenador personal, desde cámaras hasta micrófonos y altavoces externos. Todo en uno.

Es compatible con AirPlay y Micaracast desde dispositivos móviles y su conexión automática IP inalámbrica te permitirá conectar cualquier ordenador. Además, myTeam Sharer puede comunicarse a través de myTeam Sharer/Dongle y myTeam Sharer/mini Dongle, lo que lo convierte en el mejor dispositivo Plug & Play del mercado.

¡La reuniones híbridas nunca han sido tan fáciles!

- BYOM videoconferencia inalámbrica BYOD presentación inalámbrica
- Presentación simultanea de hasta 4 participantes
- Compartición de pantalla vía Windows, macOS, Android o Chromecast, Miracast, AirPlay
- Calidad de video de hasta 4K60 mediante conexión HDMI

Skype · Cisco webex · zoom · Meet · pexip · GoToMeeting · cisco · go facing · BlueJeans · Vidyo · poly · CounterPath

## GARANTÍA PROFESIONAL

3 años de garantía **"Prime support" 24 hrs reemplazo avanzado**

| GENERAL | |
|---|---|
| **Conexiones Windows 10/11** | Transceptor inalámbrico MTS-Dongle/ App myTeamSharer para Windows / Miracast / Chromecast |
| **Conexiones macOS** | Transceptor inalámbrico MTS-Dongle /App myTeamSharer para macOS / AirPlay / Chromecast |
| **Conexiones dispositivo móvil** | App Android / AirPlay / Miracast / Chromecast |
| **Resolución máxima salida video (inalámbrica)** | 1080p60 via transceptor MTS-Dongle, app myTeamSharer para Windows y macOS además de AirPlay |
| **Salida HDMI y resolución** | 1× HDMI 2.0 \| 3840×2160@60/30 Hz, 1920×1080@60Hz, 1280×720@60Hz |
| **HDCP** | HDCP 1.4, HDCP 2.0 |
| **Conexiones simultáneas Ethernet (RJ45)/WLAN** | Hasta 30 \| Hasta 16 |
| **Pantalla compartida** | 4 + 14. Hasta 4 pantallas simultáneas (4 pantallas principales+14 subpantallas), disposición ajustable |
| **Entrada audio** | Transceptor MTS-Dongle \| App myTeamSharer \| AirPlay \| Miracast \| Chromecast \| Altavoz USB |
| **Salida audio (analógica)** | 1x3.5 mm jack |
| **Banda Wifi/Banda ancha/ estándar** | 2.4 / 5 GHz \| up to 1200 Mbit/s \| IEEE 802.11b/g/n/ac |
| **Antenas Wifi** | 2×2 MIMO + 1×1 MIMO (Miracast) |
| **Seguridad** | WiFi: WPA PSK, WPA2 PSK / Transmisión de video enciptada AES-256 bit + RSA1024 bit |
| **USB 2.0** | (Tipo C) 1× (frontal), (Tipo A) 1× (frontal) |
| **USB 3.0** | (Tipo C) 1x (trasera), 5V / 1.5 A max. (max. 20 Watt via conexión USB 3.0)<br>(Tipo A) 3x (trasera), 5V / 1.5 A max. (max. 20 Watt via conexión puertos USB 3.0) |
| **Touch-back /Soporte USB HID** | Sí, p.ej. para usar junto con pantallas interactivas (pantallas táctiles), pizarras o proyectores |
| **Puertos LAN** | 1 × 1000 MBit/s with PoE+. RJ45 / 1× 100 MBit/s. RJ45 |
| **PoE** | Estandard PoE+ - IEEE802.3at |
| **Puertos control** | Red: Web GUI, Telnet / RS232: 1 × eurobloque de 3 pines (trasero) |
| **Compatibilidad trasnceptor** | Dongle MTS-101DG Dual USB-A/C y dongle MTS-102DG USB-C Touch&Play |
| **Voltaje** | 12V \| PoE+ |
| **Consumo** | max. 30 W |
| **Dimensiones y peso** | 220 x 120 x 41. Incluyendo antena: 220 x 120 x 145 \| 1Kg |
| **Accesorios incluidos** | 1 × MTS-101DG, minidongle dual USB-A/C \| 1 x AC-DC adaptador, 12V-3Amp, con adaptador intercambiable (Euro AV, UK) \| 3 x antenas \| 1 x terminal pin Phoenix 3 \| 2 x Soporte de pared y 4 x tornillos de fijación |

Oficinas centrales:
Po. Europa, 26 Pta. 1 Of.3
S.S. de los Reyes 28703
Madrid- España

Servicio post-venta:
C/Brújula, 4 Pol. Ind. PISA
41927 Mairena del Aljarafe
Sevilla - España