

MEGAFONÍA / MEZCLADORES / MONO

# MX-867RU

MEZCLADOR MONO



- ✓ Excelentes prestaciones
- ✓ Matriz de asignación de 5 canales de entrada a 4 zonas de salida
- ✓ Prioridad de avisos
- ✓ Alimentación phantom
- ✓ Control remoto de volumen

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Todos los sectores



+ Info:  
<https://fonestar.com/MX-867RU>

## DESCRIPCIÓN:

Mezclador/preamplificador con matriz de audio de 5 canales asignables a 4 zonas de salida con control independiente de volumen. Reproductor USB/SD con sintonizador digital de radio FM. Distribución de audio en instalaciones con varias zonas y diferentes programas musicales. Control remoto del volumen en cada zona.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	<p>Mezclador/preamplificador.                  Entrada de micrófono con prioridad de avisos.                  Matriz de asignación de 5 canales de entrada a 4 zonas de salida.                  Reproductor USB/SD.                  Sintonizador digital de radio FM.                  4 zonas de salida con control independiente de volumen.                  Control remoto de volumen de las zonas.                  Alimentación phantom.</p>
ENTRADAS	<p>1 micro balanceado, jack 6'3 mm, 12 mV RMS                  1 micro balanceado, combo (XLR y jack 6'3 mm), 12 mV RMS                  2 micros/líneas balanceados combo (XLR y jack 6'3 mm) ajustable, 12 mV RMS y 640 mV RMS                  1 auxiliar estéreo, 2 x RCA, 230 mV RMS                  1 auxiliar estéreo, jack 3'5 mm, 450 mV RMS</p>
SALIDAS	<p>4 zonas balanceadas, XLR, 2'5 V RMS                  Control remoto de volumen de las zonas                  1 monitor estéreo, jack 6'3 mm, 1 V RMS</p>
CONTROLES	<p>4 microinterruptores de asignación de zonas 1 a 4                  Entradas 1 a 4: control de volumen                  Entradas 2 y 3: control de ganancia                  Zonas 1 a 4: control de volumen                  Monitor: control de volumen y selección de zona                  Reproductor USB/SD                  Sintonizador FM</p>
RESPUESTA	20-20.000 Hz
DISTORSIÓN	Armónica: < 0'2 % a 1 kHz
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	<p>Micrófonos &gt; 65 dB                  Auxiliar/Línea &gt; 80 dB</p>
PHANTOM	48 V en micros 2 y 3, seleccionable
PRIORIDAD	Micro 1 por nivel de señal, seleccionable
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 9 W
MEDIDAS	483 x 44'5 x 230 mm fondo. 1 U rack 19"
PESO	3'15 kg



+ Info:

<https://fonestar.com/MX-867RU>