

MEGAFONÍA / MEZCLADORES / MONO

# MX-875-SR

MEZCLADOR SUPRESOR DE REALIMENTACIÓN



ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Todos los sectores

## DESCRIPCIÓN:

Mezclador supresor de realimentación Mezclador para micrófonos/línea de 7 canales con supresor de realimentación acústica mediante desplazamiento de frecuencia. 6 entradas de micrófono y 1 de línea. Controles independientes de volumen y de supresión de realimentación acústica. Elimina eficazmente la realimentación acústica o acoplamientos con la mínima distorsión. Fácil de usar. Para espacios con elevada reverberación y



+ Info:  
<https://fonestar.com/MX-875-SR>

con fuentes sonoras cercanas a micrófonos como iglesias, salas de conferencias, polideportivos, etc.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| CARACTERÍSTICAS            | Mezclador/preamplificador.<br>7 canales, 6 de micrófonos y 1 de línea auxiliar.<br>Alimentación phantom para las entradas XLR.<br>Supresor de realimentación. |
| ENTRADAS                   | 6 micros balanceados XLR y desbalanceados, jack 6'3 mm 5.000 Ohm 2'5 mV<br>1 línea mono, 2 x RCA 5.000 Ohm 1 V  |
| SALIDAS                    | 1 master balanceado, 2 x XLR 500 Ohm 130 mV RMS<br>1 línea desbalanceada, 2 x RCA 600 Ohm 750 mV RMS  |
| CONTROLES                  | Volumen, supresión de realimentación, alimentación phantom y volumen de salida master   |
| RESPUESTA                  | 20-20.000 Hz sin supresión de realimentación<br>150-15.000 Hz con supresión de realimentación   |
| SUPRESOR DE REALIMENTACIÓN | Desplazamiento de frecuencia 5 Hz $\pm$ 1 Hz  |
| PHANTOM                    | 48 V en micros 1 a 6, seleccionable   |
| ALIMENTACIÓN               | 230/115 V CA, 12 W  |
| MEDIDAS                    | 483 x 44'5 x 225 mm fondo. 1 U rack 19"   |
| PESO                       | 2'6 kg  |
| ACCESORIOS                 | 1 cable 2 x RCA<br>2 cables XLR   |



+ Info:

<https://fonestar.com/MX-875-SR>